

# BBZ52

## Drahtlose Batterie- klingel

**REICHWEITE  
BIS 80 M**



433,92 MHz

**Tasten mit  
verschiedenen  
Melodien**

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
Wir ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,  
erklären hiermit, dass das Produkt  
BBZ52 in Übereinstimmung mit den  
Grundanforderungen und weiteren  
einschlägigen Bestimmungen der  
Richtlinie 1999/5/EG ist.  
Ausgegeben am: 1.6.2010  
auf [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

**Batterie 12V**  
(L1028 23A)

innerhalb des Senders

**Batterie 12V**  
(L1028 23A)

innerhalb des Senders

**1. Taste bei der  
Pforte**

**2. Taste bei der  
Haustür**



# FUNK-TÜRGLOCKE BATTERIEBETRIEBEN

Jeder Sender kann an einem anderen Ort platziert werden. So erkennen Sie von wo der Besucher läutet. Empfänger zu entfernen!

# BBZ52

Dient auch als ein Mobilpager. Sie hören den Besuch auch bei der Arbeit im Garten oder im Büro. Die Glocke ist mit einem Klips für bequeme Aufhängung ausgestattet.

- Beim Läuten gibt die Glocke einen Ton (GONG)
- Reichweite - bis 80 m
- Digitalkodierung: 64 Kode
- Funkübertragung des Signals (433,92 MHz)
- Einfache und schnelle Installation
- Es ist möglich das folgende Zubehör zu kaufen: Ersatztaste (NT-BCD, WS113), Signalrepeater (WS230), Schutzgehäuse der Taste (KBT).

## EMPFEHLUNG:

**Der Empfänger** ist mindestens in einer Entfernung von 1,5 m zu elektromagnetischen Störungsquellen anzubringen (PC, TV...).

**Der Sender** darf nicht auf eine Metallunterlage montiert werden und muss gegen Regengeschützt werden (am besten mit dem Gehäuse KBT).

**Empfänger und Sender** dürfen nicht in der Nähe von Kraftfeldern angebracht werden.

**Die Reichweite** im Freien beträgt bis zu 80 m.

## MONTAGE:

1. Demontage des Klipses



2. Polarität der Batterien



3. Aufhängesystem




4. Öffnen



5. Verschliessen




6. Polarität der Batterien




7. Regenschutz KBT



Reichweite: im Ziegelhaus



Reichweite: im Grossplattenhaus



### EMPFÄNGER

Stromversorgung	2x1,5V alkal. Batt. AA
Verbrauch	< 350 uA
Reichweite	bis 80 m (im Freien)
Empfindlichkeit	< -86 dBm
Lautstärke	< 85 dB
Schutzklasse	IP 20
Arbeitstemperatur	0 °C bis 50 °C

### SENDER

Stromversorgung	1x12V L1028 23A
Vf Leistung	< 200 uW
Frequenz	433,92 MHz
Schutzklasse	IP40
Batterielebensdauer	ca. 1,5 Jahre
Arbeitstemperatur	0 °C bis 50 °C



**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**

Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
Tel.: +420 541 230 216

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



### GARANTIESCHEIN

(für das Produkt wird eine Garantieliste von 2 Jahren gewährt)

Produktnummer:	Verkaufsdatum:
	Stempel der Verkaufsstelle:
überprüft von:	