

BZ8-NP

Ersatzempfänger

Verwendbar mit
den Sendegeräten
NT-BCD



WS113



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir ELEKTROBOCK CZ s.r.o., erklären hiermit, dass das Produkt BZ8-NP in Übereinstimmung mit den Grundanforderungen und weiteren einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.
Ausgegeben am: 1.2.2007

auf www.elbock.cz

TON
DREI-TON-
GONG

TON
ZWEI-TON-
GONG

TON
EIN-TON-
GONG

REICHWEITE
BIS 100 M

EB
ELEKTROBOCK CZ

INBETRIEBNAHME

CODE EINLERNEN

1. Kurz die Funktionstaste des Empfängers drücken (für ca. 1,5 s) (siehe Abb. 1). Die Diode fängt an zu blinken ($f = 2 \text{ Hz}$) und der Empfänger ist bereit den Code zu lernen.
2. Drücken Sie die Taste des Sendegerätes (NT-BCD oder WS113).
3. Der Empfänger gibt ein Tonsignal aus und die Diode hört auf zu blinken (sie erlischt). Somit ist im Empfänger der Code des zugehörigen Sendegerätes gespeichert und die Klingel ist betriebsbereit.
4. Zum Einlernen weiterer Codes gehen Sie auf gleiche Art und Weise vor (man wiederholt a bis c).

Abb. 1: Funktionstaste



Bemerkung: Es ist möglich bis zu 8 Codes einzulernen, ein weiterer höherer Code überschreibt automatisch den ersten Code!

! Sofern es nicht gelingt, innerhalb von 1 Minute den Code zum Einlernen (durch Drücken der Taste des Sendegerätes) zu senden, ist es notwendig, den Vorgang a bis C zu wiederholen!

RESET (Löschen des Speichers): Halten Sie die Funktionstaste (siehe Abb. 1) für 4 s gedrückt. Das Löschen des Speichers wird durch Leuchten der Diode angezeigt. (Der leere Speicher wird über die Diode am Empfänger angezeigt, die einmal in 4 s kurz blinkt.)

EMPFEHLUNG:


Installieren Sie den Empfänger in einem mehr als 1,5 m großen Abstand von elektromagnetischen Störungsquellen (TV, PC ...).

Platzieren Sie den Empfänger nicht in der Nähe von Kraftstromleitern und großer Metallgegenstände.


Die Reichweite kann auf freien Flächen bis zu 100 m erreichen. In verbauten Gebieten verringert sich diese aufgrund von elektromagnetischen Störungen (in Plattenhäusern max. 30 m).

Reichweite:

in einem Plattenhaus



in einem Ziegelhaus



GARANTIESCHEIN (für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt)	
Produktnummer:	Verkaufsdatum:
	Stempel der Verkaufsstelle:
überprüft von:	

TECHNISCHE PARAMETER	
Stromversorgung	230 V/ 50 Hz
Verbrauch	2 VA
Reichweite	bis 100 m
Empfindlichkeit	< -86 dBm
Arbeitstemperatur	0 °C bis 50 °C



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
 Blanenská 1763
 Kuřim 664 34
 Tel.: +420 541 230 216
www.elbock.cz